

Smart Communication Account

SCA: Internettelefonie in 5 Schritten



Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie in einfachen Schritten und ohne großen Aufwand mit SCA free account über Ihren Internetanschluss telefonieren können.

1. Schritt - Grundvoraussetzungen

- ▶ Computer (Minimum: Pentium 166 MHz, 32 MB Arbeitsspeicher, 5 MB freier Speicherplatz)
- ▶ full-duplex Soundkarte
- ▶ Mikrofon und Lautsprecher oder Headset oder USB-Telefon
- ▶ Internetanschluss

2. Schritt - SCA Software

- ▶ SCA Client ist eine Softwareapplikation, mittels der man Telefonverbindungen mit anderen SCA Client Benutzern aufnehmen kann.
- ▶ Gratis-Download: [SCA Client](#)

3. Schritt – free account

- ▶ Melden Sie sich zum free account an und Sie erhalten einen Benutzernamen mit dem Sie über SCA Client erreichbar sind.
- ▶ [Anmeldung free account](#) finden Sie auf unserer Homepage

4. Schritt - Konfigurieren von SCA

- ▶ Installieren Sie die Software sip-it desk!
- ▶ Öffnen Sie SCA und klicken Sie auf "Configure". Tragen Sie im Registerblatt "SIP" bei "User agent" im Feld "Namen" Ihren Namen und Ihren SCA account ein, sodass der Angerufene Ihre Telefonnummer hat. Im Feld "URI" geben Sie bitte den SCA account im Format: 'sip:benutzername@connect.at' (den Benutzernamen haben Sie bei der Anmeldung zu free account erhalten) ein. Das "Signaling Port" sollte auf 'default' eingestellt sein. Bei "Registration" geben Sie Ihren Benutzernamen in das Feld "Name" und das Passwort ein, welches Sie bei der Anmeldung zu free account verwendet haben. Bei "Outbound Proxy Address" geben Sie bitte den Wert 'proxy.lct.at' ein, falls noch nicht angegeben.
- ▶ Klicken Sie nun auf das Registerblatt "Network". Als "Adapter" sollte '<Use Windows preferred adapter>' eingestellt sein. Falls Sie ein NAT oder eine Firewall verwenden, aktivieren Sie das Kästchen "Use NAT/Firewall support". Geben Sie Ihren entsprechenden Internetverbindungsmodus "Connection type" ein. Der "Audio Codec" sowie "RTP Ports" sollte auf 'Automatic' eingestellt sein.
- ▶ Klicken Sie nun auf das Registerblatt "Audio". Stellen Sie bei "Recording" und "Playback" jeweils '<Use Windows preferred device>' ein. Bei "Device type" geben Sie jenes Gerät an, mit dem Sie telefonieren.

5. Schritt – Telefonieren

- ▶ Sie können nun Ihre Familie, Freunde und Arbeitskollegen an deren SCA Client anrufen, wenn Sie einen Full Account mit freigeschalteter Rufnummer haben, können Sie auch Festnetz- und Mobiltelefone anrufen. Erzählen Sie ihnen von SCA Client. Wenn Ihre Bekannten und Verwandten SCA verwenden, können Sie mit ihnen jederzeit und von jedem Ort aus gratis miteinander telefonieren.

Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter unter sca@lct.at gerne zur Verfügung

Least Cost Telecom GmbH, Jochbergerstr. 98 – 100, 6370 Kitzbühel, Tel: +43 5356 62220
Fax: +43 5356 62220 – 32, <http://www.lct.at> , zentrale@lct.at

